

FICHA TÉCNICA

243002

Sistema de control para tira LED digital (ref. 240330). Control de las tiras de LED, velocidad de cambio, cambios dinámicos y efectos. Con memoria de última escena.

Diagrama de conexión



1. Características

Vin	DC12~24V
Iout max	8A
Efectos lumínicos máx	60
Sectores a controlar máx	1~500puntos

2. Instrucciones de uso

1. Verifique que todo está conectado y alimentado.
2. Instale el receptor del controlador accesible a la señal emitida por el mando IR, sin obstáculos que interfieran la señal.

3. Funciones

	Incrementar el número de sectores LED		Reducir el número de sectores LED		Blanco/Blanco cálido		on/off
	Definir número de sectores LED a controlar		Efecto del centro hacia los extremos		Efecto de los extremos hacia el centro		Todos los efectos en modo Auto, cíclico
	Modo transformación de color		Efecto fuga hacia la izquierda		Efecto fuga hacia la derecha		Efecto fuga izquierda y derecha. Ida y vuelta
	Transformación de color de RGB		Tira en blanco. Efecto carrera hacia la izq.		Tira en blanco. Efecto carrera hacia la dcha.		Degradado monocolor hasta apagado. Se repite para 7 colores.
	Transformación de 7 colores		7 colores se extienden desde izquierda		7 colores se extienden desde derecha		Flash de monocolor. 7 colores saltados
	Transformación de 16 colores		Superposición de segmento hacia la izquierda.		Superposición de segmento hacia la dcha.		Efecto meteoro hacia izquierda y derecha cíclicamente.

IC set. Selección de sectores útiles (Si se corta la tira): presionar el botón "IC Set", Presionar flecha arriba o abajo para seleccionar el último tramo a encendido. Si se va a cortar un tramo, hay que seleccionar el último sector antes del corte.