

CareTech®

Call for care

Syntetiskt tal
Inbyggd loggning
Många anslutningsmöjligheter,
trådbundet eller via radio



Trygghetstelefon Gloria

CareTech har utvecklat trygghetstelefoner i mer än 25 år och vi vågar påstå att vi kan trygghetstelefonti bra. Mycket bra till och med. Vi utvecklar våra produkter och lösningar i samarbete med våra kunder. Det är bland annat därför som CareTechs trygghetstelefoner är så enkla att installera och handha.

Gloria är en genomtänkt och funktionell, nätdriven trygghetstelefon som passar bra för det egna boendet. 12 olika tillbehör kan anslutas. Vid larm till telefon lämnar Gloria information i form av syntetiskt tal vilket ger en effektiv larmmottagning och mycket goda förutsättningar att snabbt vidta rätt åtgärder. Den inbyggda loggningen av händelser bidrar också till möjligheterna att kvalitetssäkra vården. Många olika tillbehör såsom larmknappar, sänglarm och dörrlarm kan anslutas till Gloria för att skapa den perfekta lösningen för varje situation.



Trygghetstelefon Gloria

Med ett enkelt tryck på en larmknapp ringer trygghetstelefonen Gloria vårdpersonal, kommunens egna larmdatorer eller en professionell extern larmcentral. Den som tar emot larmet får information i form av syntetiskt tal och kan sedan prata direkt med den som larmat och vidta åtgärder. Trådlösa tillbehör såsom CareTechs radiolarmknappar Erik och Elliot, röklarm, sänglarm, dörrlarm med mera kan enkelt anslutas till trygghetstelefonen.

- Talsyntes
- Två ingångar och en reläutgång
- Inbyggd realtidsklocka med år, datum, dag och tidsangivelse ner till sekund nivå
- Stödjer verksamhetsuppföljning, bland annat i-care
- Knappar för larm, närvaro och återställning
- Möjlighet till trådlös fjärrmanövrering
- Larm kan skickas till vanliga telefoner, mobila telefoner, avbemannade/bemannade larmcentraler
- Callback funktion
- Möjlighet för hemtjänstpersonal att, utan föregående programmering, sända överfallslarm via en speciell larmknapp
- Nät- och linjefelstetektering
- Möjlighet att styra volymen via vanlig telefon, mobiltelefon eller via larmcentral
- Programmering kan utföras via vanlig telefon, mobiltelefon, programmeringsenhet, CareTech Fjärrprogrammering eller via PC med programvara
- Miljövänliga batterier
- Kan enkelt uppgraderas och kompletteras med nya tjänster och funktioner
- Levereras komplett med radiolarmknapp Erik

Tekniska data

Strömförsörjning	Nät adapter 230/10VAC, 280 mA
Batteri, centralenhet	4 st NiMH (1,2 V 1300 mAh laddningsbara).
Drifttid	3-12 månader vid kontinuerlig drift (ca 5 minuters daglig uppkoppling)
Batterilarm	Ges automatiskt vid låg batterispänning i centralenheten.
Talkommunikation	Duplex och simplex
Radio	Långtidsstabil 868,35 MHz
Antal radiosändare	Upp till 9 radioburna tillbehör
Ingångar/utgångar	2 optisolerade ingångar, 1 reläutgång
Uppringning	DTMF (tonval) eller impulsering
Larmmottagare	Upp till 6 larmmottagare kan programmeras. Max 15 siffror i telefonnumret och 12 siffror i larmkoden
Protokoll	Smart Call, Antenna, Attendo TT90 / CPC, Vitalcal/Tunstall, vanlig telefon
Storlek	215 x 125 x 45 mm
För mer information	Se Teknisk Handbok
Artikelnummer	1-8400-210

Godkännande

CE-märkt. Uppfyller kraven enligt R&TTE 1999/5/EC för följande standarder:

EMC	EN 50130-4:1995, A1:1998, A2:2003, EN 301 489-3 V1.4.1 (2002-08) EN 50134-3
SRD Radio	EN 300 220-3 V1.1.1 (2000-09)
Low Voltage Directive	EN 60 950-1:2002, A11:2004, C1:2004

Producerad i enlighet med det nya RoHS-direktivet, 2002/95/EG



(Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment)

CareTech®
Call for care

Box 10030, 952 27 Kalix
Tel 0923-757 50
Fax 0923-105 80
info@caretech.se
www.caretech.se