

Extérieur / Piles / Station électrique portable

# BL-AC300

Bluetti



## Caractéristiques

- Bluetti
- Onduleur
- Écran tactile
- Capacité 3072Wh (avec 1x BL-B300K))
- Puissance de sortie maximale 3000W
- Pic jusqu'à 6000W
- 6x Sorties CA
- 1x Sortie CC RV
- 4x Sorties USB-A
- 1x Sortie USB-C
- 1x sortie du port allume-cigare
- 2x sorties sans fil
- Prise en charge de quatre fonctions d'onduleur
- Contrôle via APP
- Extensible avec jusqu'à 4 modules de batterie supplémentaires
- Compatible avec BL-B300
- Fonctionne avec au moins 1 BL-B300
- 4 ans de garantie

## Spécifications

---

<b>Marque</b>	Bluetti
<b>Puissance maximum de sortie</b>	3000W
<b>Entrées</b>	1x CC Solaire 2400W max / Voc 12-150VDC / 12A 1x CA 3000W max. 1x Allume-cigare 12/24V Entrée maximale: 5400W (CA et solaire simultanément)
<b>Sorties</b>	6x CA 230V / 50Hz / 3000W (pic de 6000W)) 4x port USB-A 5V / 3A 1x CC RV Port 12V / 10A 2x Sans fil 15W 1x port de voiture 11.5-14.5V, 23-29V / 7.9-8.4A 2x Port CC 12V / 3A
<b>Indicateur</b>	Écran tactile
<b>Dimensions</b>	520 x 320 x 350.8 mm
<b>Poids</b>	21.6 Kg
<b>Température</b>	-20 - 40°C
<b>Compatibilité</b>	Jusqu'à 4x BL-B300K =12.288Wh (Requiert au moins 1x BL-B300K))
<b>Fonctions de l'ASI</b>	1. onduleur standard (sauvegarde) 2. UPS/SAI Déplacement de la charge de pointe (peak-shifting) 3. Priorité aux panneaux solaires (économie d'argent) 4. onduleur personnalisé (mode avancé)
<b>Autres</b>	Contrôle via l'application (Bluetooth et Wifi)
<b>Garantie</b>	4 années