

Intrusão / Ajax Wireless / Detetores

# AJ-BXS-RAM

Ajax



## Caraterísticas

---

- Ajax
- Detector de exterior tipo cortina Optex com transmissor via rádio Ajax
- Sem fios 868 MHz Jeweller
- Duplo PIR por cada lado com antimasking
- Detecção: Faixa 12 m / 40° a cada lado
- Indicador deteção de movimento
- Tamper anti-abertura
- Alcance no espaço livre transmissor 1600 m
- Alimentação através do transmissor a 3 V
- Uso exterior
- Grau de protecção IP55
- Integração total com sistema de alarma Ajax

## Especificações

---

<b>Marca</b>	Ajax
<b>Dispositivos</b>	Detector OPTEX com AJ-TRANSMITTER
<b>Tecnologia</b>	Duplo PIR tipo cortina
<b>Lente PIR</b>	4 zonas (2 e, cada lado)
<b>Campo de detecção</b>	12 m / 40° em cada lado / Instalação 1.2 m
<b>Frequência</b>	868 MHz Jeweller
<b>Distância de transmissão</b>	? 1600 m em espaço aberto
<b>Imunidade a animais de esimação</b>	Disponível
<b>Masking</b>	Disponível
<b>Sensibilidade</b>	Ajustável. 2 níveis por cada lado (média, alta)
<b>Tamper anti-abertura</b>	Disponível
<b>Indicação LEDs</b>	Alarme, tamper, sinal
<b>Alimentação</b>	3 V através do AJ-TRANSMITTER
<b>Temp. funcionamento</b>	-30 °C ~ 60 °C
<b>Grau de protecção</b>	IP55
<b>Dimensões</b>	200 (Al) x 92.8 (Lg) x 98.7 (Fd) mm
<b>Dimensões</b>	550 g