

AJ-CURTAINPROTECT-W

Detector PIR tipo cortina Ajax

Sem fios 868 MHz Jeweller

Certificado grau 2

Faixa de deteção configurável de 6
a 15 m

Alcance em espaço aberto 1700 m

Uso interior



Ajax

Detector tipo cortina

Certificado grau 2

Bidireccional

Sem fios 868 MHz Jeweller

Duplo PIR tipo cortina

Deteção: Faixa desde 6 15m / 6° H / 90° V

Indicador deteção de movimento

Tamper anti-abertura

Alcance espaço livre 1700 m

Alimentação 1 pilha CR123A 3.0 V (duração estimada 3 anos)

Uso interior

Inclui suporte

Cor branco

Especificações

Marca	Ajax
Tecnologia	Duplo PIR tipo cortina
Campo de detecção	6-15 m / 6° H / 90° V / Instalação 2.4 m
Frequência	868 MHz Jeweller
Distância de transmissão	? 1700 m em espaço aberto
Masking	Não disponível
Sensibilidade	Ajustável. 3 níveis (alto, médio, baixo)
Tamper anti-abertura	Disponível
Indicação LEDs	Alarme, tamper, sinal
Alimentação	1 pilha CR123A 3.0 V (duração aproximada 3 anos)
Temp. funcionamento	-25 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP54
Suporte	Inclui suporte normal e suporte em L
Dimensões	134 (Al) x 44 (Lg) x 34 (Fd) mm