

Intrusão / Ajax Wireless / Detetores

AJ-FIREPROTECT2-HSC-RB-W

Ajax



Caraterísticas

- Ajax
- Detetor de fumo, termovelocimétrico e de CO
- Bidireccional
- Sem fios 868 MHz Jeweller
- Antena interna alcance espaço aberto 1700 m
- Sirene incorporada 85 dB
- Câmara de fumo patenteada
- Alarmes para deteção de fumo, acumulação excessiva de CO, aumento rápido da temperatura e altas temperaturas
- Tamper anti-abertura
- Admite funcionamento autónomo
- Fonte de alimentação 2 baterias CR123A (pré-instalado)
- Certificação EN 50291 e EN 14604- Utilização em interiores
- Inclui suporte
- Cor branco

Especificações

Marca	Ajax
Sensores	Sensor ótico de fumo Sensor térmico e termovelocimétrico Sensor químico de CO (monóxido de carbono)
Frequência	868 MHz Jeweller
Distância de transmissão	? 1700 m em espaço aberto
Detecções	Fumo, CO, aumento rápido da temperatura e limite de temperatura
Detecção do umbral de temperatura	+64°C
Funcionamento	Ligado aos Hubs Ajax ou como um detector autônomo
Alarme	Sirene incorporada 85 dB
Silenciar o alarme	Através do botão Testar/Silêncio ou na aplicação Ajax
Indicador LED	Verde: o dispositivo é activado Amarelo: indicação de um mau funcionamento Vermelho: indicação de alarmes de incêndio
Funções adicionais	Interligação de detectores de fumo em uma instalação para soar simultaneamente com uma detecção Botão no painel frontal do detetor
Certificado	EN 50291 e EN 14604.
Alimentação	2 baterias CR123A (duração até 7 anos)
Compatibilidade	Hub, Hub Plus, Hub 2 (2G y 4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G y 4G), ReX y ReX 2
Temp. funcionamento	0° C ~ +50° C
Dimensões / Peso	124 (Al) x 124 (An) x 45 (Fo) mm / 272.5 g
Material de acabamento	Plástico ABS
Cor	Branco