

Contrôle d'Accès / Hikvision / Contrôleurs

DS-K2M061

HIKVISION



Caractéristiques

- Hikvision
- Contrôleur d'accès anti-manipulation de 1 porte
- Entrée lecteur RS485/Wiegand
- Entrée pour bouton-poussoir d'ouverture, capteur de porte et alarme
- Sortie relais et alarme
- Indicateurs LED d'état
- Alimentation DC 12 V

Spécifications

Marque	Hikvision
Modèle	DS-K2M061
Sécurité	Cryptage Wiegand de Hikvision
Communication PC	Non spécifié
Entrées	1 x Hikvision Wiegand, 1 x RS485, 1 x détecteur de porte, 1 x bouton-poussoir, 2 x alarme
Sorties	1 x relais NO/NF, 1 x alarme
Alimentation	DC 12 V / 200 mA máx.
Dimensions	115 (L) x 48 (H) x 25.5 (Pr) mm
Poids	120 g