

Smart Home / Nivian / Câmaras

NVS-06BATSOLAR

NIVIAN



Caraterísticas

- Nivian
- Câmara Wifi alimentada por bateria + painel solar 3W
- 1/2.7" Progressive CMOS
- 1080p (1920 x 1080) 2MP
- Lente 4 mm
- IR Alcance 8 m
- Bateria 10400 mAh
- Detector PIR real
- Compatível com o Google Assistant e Alexa Echo
- Detecção inteligente de pessoas
- Áudio bidireccional (microfone e alto falante integrados)
- Wifi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
- Slot para cartão Micro SD até 128 GB
- Apta para Exterior IP65
- Compatível com APP TUYA Smart

Especificações

Modelo	NVS-IPC-06-BAT
Resolução	Full HD 1080p / 2MP (1920x1080)
Sensor de imagem	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Processamento digital de imagem	Melhoria da nitidez através da redução do ruído digital (3D-DNR) Configuração automática de exposição (AE), ganho (AGC) e balance de brancos (AWB)
Codificação de vídeo	Códec de alta eficiência HEVC H.265
Lente	Ângulo de visão 100° (diagonal) / Comprimento focal 4 mm / Zoom digital
Movimento remoto	Não dispõe
Visão nocturna	Visão infravermelha com 8 LEDs IR com [%VAR%] m alcance
Áudio	Comunicação bidireccional entre a câmara e a aplicação telemóvel Microfone e altifalante potente embutido
Opções de detecção	Deteção de presença real via sensor PIR com 8 m de alcance e 100° cobertura Deteção de movimento com área de detecção e sensibilidade configurável Deteção humana inteligente para reduzir falsos alarmes de outros tipos de movimento Deteção programável por calendário e automatização inteligente
Notificação de eventos	Notificação push em aplicação telemóvel com acesso directo ao vídeo em tempo real
Tipos de gravação	Por eventos de deteção / Programação por calendário Tempo de duração do gravação de eventos configurável
Armazenamento de gravações	Slot para cartão MicroSD, Max 128 GB (não incluído) Serviço de armazenamento Tuya Cloud (sob assinatura) Consulta e visualização de vídeos gravados a partir de uma aplicação telemóvel
Conexão à Internet	WiFi sem fios 2.4 GHz (IEEE 802.11b/g/n))
Gestão remota	Aplicação móvel Tuya Smart ou SmartLife
Funções Smart Home	Criação de automatizações inteligentes no app Tuya Smart ou SmartLife Compatível com os assistentes de voz Google Assistant e Alexa Echo: - Visualização ao vivo em participantes com ecrã, Smart TV, Chromecast e Amazon FireTV - Comandos de voz para accionar automatismos inteligentes criados no app
Protocolos de comunicação	TCP/IP, DHCP

Segurança e Privacidade	Notificação de perda de ligação em caso de ataques ou inibições Comunicação segura através de encriptação / Alojamento em servidores europeus
Uso	Adequado para uso exterior e interior / Impermeável com grau de protecção IP65
Alimentação	Funcionamento autónomo / 10400 mAh de capacidade da bateria de lítio / Modo de hibernação constante de consumo ultra-baixo (12 meses em modo de espera constante) / Ativação ao detetar a presença (6-8 meses com 20 ativações/dia em situação normal) / Possibilidade de funcionamento sem recarga através do painel solar Nivian / Unidade de alimentação: Entrada AC100 ~ 240V / Saída Micro USB DC5V/1A, 5W / Painel Solar 3W
Dimensões (sem embalagem)	76 x 128 x 110 mm (sem suporte) / 76 x 135 x 162 mm (com suporte)
Peso (sem embalagem)	400 g