

Intrusion / Générateurs de brouillard

# SANY-XS200-TR

DEFENDERTECH



## Caractéristiques

---

- Defendertech
- Générateur de brouillard désinfectant
- Désinfecte jusqu'à 360 m3 avec 160mL
- Solution portable
- Désinfectant Rely+On Virkon
- Recherche de signal
- Signalisation visuelle LED
- Sortie 12VDC 500mA pour périphériques externes
- Temps de déclenchement réglable 1~60 sec
- Réservoir de 3L
- Jusqu'à 9 déclenchements par dispositif
- Couleur blanche
- Possibilité de se convertir en générateur de brouillard

# Spécifications

|                                                        |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Marque                                                 | Defendertech                                                                    |
| Couverture de la désinfection                          | 360 m3                                                                          |
| Temps de déclenchement du brouillard                   | 1-60 secondes                                                                   |
| Temps de pause forcé                                   | 0-20 minutes                                                                    |
| Capacité du réservoir                                  | 3 L                                                                             |
| Temps de préchauffage (100%)                           | 6 minutes                                                                       |
| Temps de réaction                                      | 200ms                                                                           |
| Temps de déclenchement après 1 heure sans alimentation | 60 secondes                                                                     |
| Désinfectant usagé (réservoir plein)                   | Rely+On Virkon (30g) / Eau (600mL) / SANY-BASIC (2400mL)                        |
| Entrées                                                | 1 Armement / 1 Déclenchement                                                    |
| Sorties                                                | État de la batterie, défaut, niveau de liquide, réchauffement, état et 12V@0.5A |
| Alimentation                                           | AC 220 V                                                                        |
| Puissance nominale absorbée au début/au repos          | 3500 W / 12V 120mA                                                              |
| Puissance durant le déclenchement                      | 12V 350mA                                                                       |
| Batterie                                               | 2x 12V/1.3Ah (non inclus)                                                       |
| Dimensions                                             | 465 (H) x 465 (L) x 205 (Pr) mm                                                 |
| Poids                                                  | 22 Kg avec réservoir plein                                                      |