

Incêndio e Evacuação / Autónomos / x-sense

SD11

X-SENSE



Caraterísticas

- X-Sense
- Detector de fumo fotoeléctrico autónomo
- Alarme 85 dB a 3m
- Luz indicadora de detecção de fumo
- Botão de teste
- Alimentação 1 pilha CR123A 3.0 V
- Duração das bateria 10 anos
- Certificado EN 14604:2005

Especificações

Marca	X-Sense
Tipo de detector	Fotoeléctrico
Certificação	EN 14604
Área de cobertura	20~40m2
Corrente de repouso	≈6 uA
Corrente em alarme	≈30 mA
Potência sonora	≈85dB a 3m
Duração da bateria	10 anos
Bateria	1x CR123A 3.0 V
Temperatura de funcionamento	0~55°C
Humidade de funcionamento	≈95% RH
Dimensões	14.5 (Ø) x 5 (Altura) mm