

# SF-BNC4K-HDMI

Convertidor BNC a HDMI

1 entrada BNC

1 salida HDMI 1080p

1 salida BNC (loop con BNC in)

Resolución de salida 1080p

Resolución de entrada de vídeo

hasta 8 Mpx



Safire

Conversor BNC a HDMI

1 entrada BNC

1 salida BNC

1 salida HDMI 1080p

Resolución de entrada hasta 8 Mpx

Formato de entrada TVI / CVI / AHD / CVBS

75 ohm y alta impedancia

Posibilidad de bucle entre BNC

# Especificaciones

Marca	Safire
Entrada	1 entrada BNC
Salida	1 salida HDMI / 1 salida BNC
Loop entre BNCs	Soporta
Resolución de entrada	8 Mpx (HDTVI) / 8 Mpx (HDCVI) / 5 Mpx (AHD) / 1080p (CVBS)
Resolución de salida	HDMI 1080p
Audio	No dispone
Funciones	Test para cámaras análogicas de hasta 8 Mpx
Impedancia de salida	75 ohm / Hi-Z
Alimentación	5VDC / 2 A max.
Condiciones de Trabajo	-25 ? ~ 75 ?
Dimensiones	20 (Al) x 55.0 (An) x 66 (Fo) mm