

SF-DEC7916H-4K

Decodificador Safire

128 canales / 16+2 puertos Ethernet

RJ45

Resolución máx 12.0 Mpx

Ancho de banda 256 Mbps

16 Salidas HDMI 4K

Compatible con ONVIF



Safire

Decodificador IP

16 Salidas HDMI hasta 4K

Decodificación hasta 12 MP

128 CH de decodificación

36 divisiones por pantalla

Entradas de vídeo VGA y DVI hasta 1080p

2 Interfaz de Red gestionables 10/100/1000M

2 puertos RJ45 10/100/1000M

16 puertos RJ45 10/100M

Audio 1/1

Alarm 8/8

Especificaciones

Marca	Safire
Entradas para cámaras IP	Puerto LAN hasta 128 canales
Alimentación PoE	Switch de 16 puertos PoE IEEE802.3af/at (max. 200 W)
Cámaras IP compatibles	Safire, ONVIF
Audio bidireccional	1 entrada / 1 salida RCA
Entradas de vídeo	1 VGA, 1 DVI
Salidas de vídeo	16 HDMI 4K
Pantalla dividida	1/4/6/8/9/12/16/25/36
Audio bidireccional	1 entrada / 1 salida jack 3.5 mm
Formato decodificación vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Capacidad de decodificación	16ch@12Mpx o 128ch1080p (Máximo 3 Mbs)
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Alarmas	8 in / 8 relay
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento, alarma
Backup externo	Memoria USB / HDD USB // DVR-RW USB
Comunicación	RS485 (PTZ) / RS232
Interfaz de Red	2 x RJ45 10/100/1000M Gestionables / 2 x RJ45 10/100/1000M / 16 x RJ45 10/100M
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center2.7.1.50
Alimentación	AC 220 V, 50/60 Hz
Dimensiones / Peso	440 (Al) x 311 (An) x 80 (Fo) mm / 5.2 Kg