

CCTV Analógico / HD 4n1 / XVRs / Safire

SF-HTVR8104A-5M

SAFIRE



Características

- Safire
- DVR 5n1
- 4 CH vídeo HDTV/HDCVI/AHD/CVBS / 2 IP (extra) / 1 CH audio
- H.264+/H.264
- Resolución por canal: 5 Mpx (10FPS) o 4 Mpx (15FPS) o 3Mpx (15FPS) o 1080p (25FPS)
- Control PTZ (RS485/Coaxial)
- Alarmas
- Salida HDMI Full HD, VGA y CVBS
- Mando a distancia
- Ratón
- Espacio para 1 HDD

Especificaciones

Marca	SAFIRE
Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	4 Canales BNC, (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuración híbrida	4 Canales desde BNC y 2 Canales IP (4Mpx)
Salidas de vídeo	1 HDMI Full HD, 1 VGA, 1 BNC (CVBS) Independiente
Entradas de audio	4 Canal RCA
Salidas de audio	1 Canal RCA
Audio bidireccional	Reutilizando la entrada/salida de audio
Compresión vídeo/audio	H.264+ / H.264 / G.711u
Resolución display	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Resolución grabación	5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF
Codificación Main Stream	5Mpx (10FPS) / 4Mpx / 3Mpx (15FPS) / 1080p / 720p / VGA / WD1 / 4CIF / CIF (25FPS)
Codificación Extra Stream	WD1 / 4CIF (12FPS) / CIF / QVGA / QCIF (25FPS)
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Alarmas	4 Entradas / 1 Relay
Videoanálisis	VCA: Cruce de línea Intrusión en área
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento, alarma
Backup	USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Red
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 6TB (no incluido)
Comunicación	RS485 (PTZ) / 2 x USB (Ratón y backup) / Mando a distancia / RJ45 10M/100M (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software CMS Safire Control Center
Alimentación	DC 12 V / 1.5 A
Dimensiones / Peso	45 (Al) x 315 (An) x 242 (Fo) mm / 1.5 Kg