

Montering Ljuslist med gripfäste i plast

Fästet har 2 alternativ för infästning, i toppen av fästet eller på baksidan. Fästena sätts ca 5-10 cm från vardera ände på ljuslisten. För lister som är längre än 1,5 meter sätts även ett fäste på mitten av listen. Fästet vrids så att den släta sidan på fästet griper tag om den räfflade sidan på listen.

Se till att fästena hamnar på en rak linje. Tryck fast listen i fästena.

Minst 3 mm luftspalt ska alltid finnas mellan ljuslisten och omgivande ytor.

Montering Ljuslist med vridfäste

Tag av kåporna från vridfästena. Skjut in den runda delen på fästet i änden på listen. Om det inte finns något hål i ändproppen byt ut den till en ändpropp med hål. Se till att fästena är helt inskjutna i listen. Skruva fast fästena i underlaget.

Montera tillbaka kåporna på fästena genom att skjuta på dessa ovanifrån.

Vridfästen rekommenderas inte till lister längre än 1,5 meter.

Anslutning till drivdon

Listen ska anslutas till ett drivdon anpassat för drivning av glödlampor. Välj utspänning på drivdonet enligt typskylten på ljuslisten. Se till att drivdonet klarar av att driva den effektförbrukning som kopplas in.

Anslutningsplint för kabel finns i båda ändar av listen så att flera lister kan kopplas ihop. Den totala effekten får inte överskrida max inkopplingseffekt. Kabelarea upp till 1,5 mm² kan anslutas.

Ta bort dragavlastaren. Skala kabeln 6-7 mm. Anslut kabeln i kopplingsplinten.

Skruva fast dragavlastaren.

Byte av lampa

Se till att matningen till ljuslisten är bruten. Lyft upp den ena sidan på lampan med en liten skruvmejsel. Lyft ut lampan ur lamphållaren. Se till att lamphållaren och dess kontaktbleck är nertryckta i listen. Tryck ner en ny lampa i lamphållaren.

Teknisk data

Matningsspänning: 12 eller 24 V, se listens typskylt

Effektförbrukning: Beroende på lampor

IP-klass: IP 20

Anslutningsplint: Skruvplint, max 1,5 mm² kabel kan anslutas

Material: Anodiserad aluminiumprofil

Lampor: S8,5, T10x44 eller T11x44, max 3 eller 5 W enligt listens typskylt